

FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS

Moduł interfejsowy



Kod producenta: **2304063**

Opis produktu

Moduł D-SUB w standardzie 1:1, z przyłączem sprężynowym i listwą z gniazdami D-SUB, liczba biegunów 37

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	37
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	07
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pelzające	
Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Prąd (na odgałęzienie)	≤ 2,5 A
Prąd (Prąd całkowity)	≤ 81,4 A
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pelzające	
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV (1,2 / 50 μs)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1 (poziomu sterowania)	
Przyłącze według normy	IEC 60807-2
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Liczba cykli wtykania	> 500
Raster	2,77 mm
Przyłącze 2 (poziomu obiektu)	
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Liczba biegunów	38
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Tulejka bez płaszczka z tworzywa sztucznego)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Raster	5,08 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary produktu	
Szerokość	101,25 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	51,27 mm

Dane materiału

Kolor	zielony (RAL 6021)
Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony (Moduł)	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA	
Certyfikat	Zgodność z UKCA

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające	
Normy/przepisy	EN IEC 60664-1

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--