

# EV-T2SF

Ramka montażowa



Kod producenta: **1405218**

## Opis produktu

CHARX connect basic, Ramka montażowa, Akcesoria, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, Bez logo

## Dane techniczne

### Właściwości produktu


Typ produktu	Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect basic
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Umieszczone logo	Bez logo
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

# EV-T2SF

Ramka montażowa



## Wymiary

Szerokość	76,6 mm
Wysokość	76,8 mm
Głębokość	13,4 mm
Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	60 mm x 60 mm

## Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

## Warunki środowiskowe i żywotność

<b>Warunki otoczenia</b>	
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

## Normy i przepisy

<b>Normy</b>	
Normy/przepisy	IEC 62196-2

## Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż czołowy (przykręcenie z tyłu)
Śruby mocujące	Gwint M5